

Karta GV IO 12 OUT

Karta *GV-IO* z 12 wyjściami przekaźnikowymi umożliwia podłączenie do systemu większej liczby zewnętrznych urządzeń, np. alarmów, bramek. Wymaga karty *GV-NET/IO*



Kabel taśmowy 20-pin do połączenia karty *GV-IO 12-OUT* z innymi kartami *Geovision*

Specyfikacja	
Wyjścia	Liczba wyjść: 12
przekaźnikowe	Stan przekaźnika: NO (normalnie otwarty)
	Obciążalność przekaźników: 2A / 30V DC; 0.25A / 250V AC
	Czas zał/wył. przekaźnika: 4 ms / 4 ms
Zasilanie	DC 5V, 1A, pobierane z zasilacza komputera
Temperatura otoczenia	0~50 stopni C
Wilgotność	5%~95%
Wymagany sprzęt	Karta <i>GV-NET/IO</i>
Kompatybilność	<i>GV-600 V3, GV-650 V3, GV-800 V3, GV-900 V1.11, GV-1000 V1.21, GV-1120, GV-1240, GV-1480</i>
Wymiary	107 mm x 99 mm